

CUSTOMER			PART NUMBER			REV			CONSTRUCTION					SCHEMATIC DRAWING																																													
ATECH			ATS-652																																																								
BOBBIN: BB-EF1304-03																																																											
CORE: FC-EF1304-01																																																											
GAP: ORIGINAL																																																											
TAPE: 3M#1350W																																																											
ASSEMBLY: CORE組合時, 有GAP的在PIN#1側, 組合後外包3M#																																																											
FRAME(CLIP): 1350W, 3.5mm TAPE 2Ts																																																											
PIN#1 INDICATOR: 凸点																																																											
TAP WID Mm																																																											
TAP LYR																																																											
WID						STR						END						CW/CCW						WIR SIZ						COA						TUR						CRE PAG						DEN LSN						SIDE WALL					
W1						1						3						順						0.1						1UEW 本						288						密																	
W2						4						6						順						0.1						1UEW 紅						288						密																	
W3																																																											
W4																																																											
W5																																																											
W6																																																											
W7																																																											
W8																																																											
REMARKS																																																											
1. 繞線時, BOBBIN PIN#1 朝外																																																											
2. 繞W2時, 先將W2之起繞線頭纏至PIN#3 (線頭要留足夠), 待繞線完畢後, 再將起繞線頭纏回PIN#4																																																											
3. 成品須將CORE推往PIN#6固定後含浸																																																											
PAGE 1 OF 1																																																											
REV.																																																											
Design Engineer:																																																											
Simon Lu																																																											