

CUSTOMER		PART NUMBER		REV	CONSTRUCTION							SCHEMATIC DRAWING																																																																																																											
Atech		ATS-73JA																																																																																																																					
BOBBIN: BB-BE606-07 23/0137C12																																																																																																																							
CORE: 2061306107																																																																																																																							
GAP:																																																																																																																							
TAPE: 2M#150 2M#SUPER 10																																																																																																																							
ASSEMBLY: CORE組合時有GAP的 在PIN1側外包2M#150, 1.5mm																																																																																																																							
FRAME(CLIP): 2T																																																																																																																							
PIN#1 INDICATOR: 斜角(黑色印在LABEL上)																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TAP WID</th> <th>TAP LVR</th> <th>WID</th> <th>STR</th> <th>END</th> <th>CW/CCW</th> <th>WIR SIZ</th> <th>COA</th> <th>TUR</th> <th>CRE PAG</th> <th>DEN LSN</th> <th>SIDE WALL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.9mm</td> <td>1</td> <td>W1</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>順</td> <td>0.12</td> <td>2</td> <td>150</td> <td>2M#Super 1.5mm 各40在兩端</td> <td>密</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.9mm</td> <td>2</td> <td>W2</td> <td>2</td> <td>NC</td> <td>反</td> <td>0.12</td> <td>2</td> <td>150</td> <td>2M#Super 1.5mm 各17在兩端</td> <td>密繞一層</td> <td></td> </tr> <tr> <td>雙線</td> <td>3</td> <td>W3</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>反</td> <td>0.25</td> <td>TEXT</td> <td>2</td> <td></td> <td>均繞</td> <td></td> </tr> <tr> <td>雙線</td> <td>4</td> <td>W4</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>反</td> <td>0.25</td> <td>TEXT</td> <td>2</td> <td></td> <td>抽觸</td> <td></td> </tr> <tr> <td>雙線</td> <td>5</td> <td>W5</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>反</td> <td>0.25</td> <td>TEXT</td> <td>3</td> <td></td> <td>均</td> <td></td> </tr> <tr> <td>雙線</td> <td>6</td> <td>W6</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>反</td> <td>0.25</td> <td>TEXT</td> <td>3</td> <td></td> <td>繞</td> <td></td> </tr> <tr> <td>雙線</td> <td>7</td> <td>W7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>雙線</td> <td>8</td> <td>W8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												TAP WID	TAP LVR	WID	STR	END	CW/CCW	WIR SIZ	COA	TUR	CRE PAG	DEN LSN	SIDE WALL	7.9mm	1	W1	5	2	順	0.12	2	150	2M#Super 1.5mm 各40在兩端	密		7.9mm	2	W2	2	NC	反	0.12	2	150	2M#Super 1.5mm 各17在兩端	密繞一層		雙線	3	W3	8	10	反	0.25	TEXT	2		均繞		雙線	4	W4	8	10	反	0.25	TEXT	2		抽觸		雙線	5	W5	10	11	反	0.25	TEXT	3		均		雙線	6	W6	10	11	反	0.25	TEXT	3		繞		雙線	7	W7										雙線	8	W8									
TAP WID	TAP LVR	WID	STR	END								CW/CCW	WIR SIZ	COA	TUR	CRE PAG	DEN LSN	SIDE WALL																																																																																																					
7.9mm	1	W1	5	2	順	0.12	2	150	2M#Super 1.5mm 各40在兩端	密																																																																																																													
7.9mm	2	W2	2	NC	反	0.12	2	150	2M#Super 1.5mm 各17在兩端	密繞一層																																																																																																													
雙線	3	W3	8	10	反	0.25	TEXT	2		均繞																																																																																																													
雙線	4	W4	8	10	反	0.25	TEXT	2		抽觸																																																																																																													
雙線	5	W5	10	11	反	0.25	TEXT	3		均																																																																																																													
雙線	6	W6	10	11	反	0.25	TEXT	3		繞																																																																																																													
雙線	7	W7																																																																																																																					
雙線	8	W8																																																																																																																					
					1. 繞 W1, W2 時 BOBBIN PIN1 朝外 2. 繞 W3, W4 時 BOBBIN PIN1 朝內 3. 繞 W5 時 BOBBIN PIN1 朝外 4. 繞 W6 時 BOBBIN PIN1 朝內 5. 繞 W7 時 BOBBIN PIN1 朝外 6. 繞 W8 時 BOBBIN PIN1 朝內																																																																																																																		
REMARKS					PAGE 2 OF 2 Design Engineer: Vincent																																																																																																																		

REMARKS: 5. W1 繞完彈簧 BN 之後, 無需剪線, 裝完 TAPE 後直接繞 W2.
6. 繞 W2 時, 線也是走 BN3, BN4 的中間槽, 入 BOBBIN 後再開始反繞.

- Remarks:
- 7: 繞 W₂ 時, 結尾處用 3M #150 一小塊貼在 BOBBIN 上再包 TAPE. → T₃.
 - 8: 繞 W₂, W₄ 時, 繞完纏腳至 Pw 10. 無需剪線, 接下去繞 W₅, W₆.
 - 9: 在鐵心下方順對折插入約長 18 mm, 寬 2.9 mm 厚 10 mil 的 Nomex Paper.
 - 10: 成品須裝 6 支 66-01U 磁環固定.